

CalDigit



MINI /  Thunderbolt™ 3  
DOCK  
Dual HDMI

사용 설명서

[www.caldigit.com](http://www.caldigit.com)에서 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다

# 차례

---

## 1. 일반정보

사용시 주의 사항	3
안전 사항	3
시스템 운영 체제	4
구성품	4
Thunderbolt™ 3 Mini Dock 제품 도표	5

## 2. Thunderbolt™ 3 Mini Dock 사용법

제품 호환성	6
제품 사용법	6
듀얼 모니터 디스플레이 셋업	6
듀얼 모니터 디스플레이 지원 해상도	7
Ethernet	7
USB	7
자주 묻는 질문	8

## 3. 기술 지원 및 제품 품질 보증서

기술 지원	9
제품 품질 보증서	9

# 1. 일반정보

## 사용시 주의 사항

- Thunderbolt™ 3 Mini Dock 제품 사용 전, 매뉴얼을 꼼꼼히 숙지하시기 바랍니다.
- 극도의 높은, 또는 낮은 온도의 환경에서 제품 사용을 자제해주시기 바랍니다. 제품 사용에 안전한 온도는 0°C - 70°C 사이입니다.
- 습한 환경에서 제품 사용을 자제해주시기 바랍니다. 수분이나 습기가 제품 고장의 원인이 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

## 안전 사항


- 제품 근처에 물이나 액체를 가까이 두지마세요. 제품에 물이 들어가면 감전, 또는 화재의 위험이 있습니다.
- Thunderbolt™ 3 Mini Dock 미 사용 중 제품에 물이 들어가면 제품을 Thunderbolt™ 3, 또는 USB-C 포트로 연결하지 마세요. 문제가 발생하면 제품을 뜯어보거나 직접 수리하지 마세요. 부상의 위험이 있으며 제품 고장의 원인이 될 시 품질 보증서가 무효됩니다. 도움이 필요하시면 CalDigit 기술 지원부에 문의하시기 바랍니다.

## 시스템 운영 체제

Thunderbolt™ 3 컴퓨터  
macOS 10.12 Sierra 또는 이후 버전  
Windows 10 또는 이후 버전


## 구성품

1 x CalDigit Thunderbolt™ 3 Mini Dock - 듀얼 HDMI



## Thunderbolt™ 3 Mini Dock 제품 도표

### Mini Dock - Dual HDMI



## 2. Thunderbolt™ 3 Mini Dock 사용법

### 제품 호환성

Thunderbolt™ 3 Mini Dock은 다음과 같은 컴퓨터와 호환됩니다.

	Thunderbolt™ 3 Mini Dock Dual HDMI
Thunderbolt™ 3 Mac	✓
Thunderbolt™ 3 PC	✓
USB-C Mac	✗
USB-C PC	✗

### Thunderbolt™ 3 Mini Dock 듀얼 HDMI 사용법

1. Thunderbolt™ 3 Mini Dock 케이블을 컴퓨터의 Thunderbolt™ 3 포트에 연결해주세요.
2. 모니터의 HDMI 케이블을 Thunderbolt™ 3 Mini Dock의 HDMI 포트에 연결해주세요.
3. 모니터와 컴퓨터가 곧바로 연결이 됩니다.
4. USB 또는 Gigabit Ethernet 케이블을 Thunderbolt™ 3 Mini Dock의 알맞은 포트에 연결해주세요.

### 듀얼 모니터 디스플레이 셋업

Thunderbolt™ 3 Mini Dock을 통해 4K 해상도의 모니터 2개를 60Hz에 연결할 수 있습니다. 미래, 또는 확장형 디스플레이 둘 다 가능합니다.

듀얼 모니터 셋업 전, 컴퓨터 OS의 디스플레이 세팅을 먼저 확인해주시기 바랍니다.

#### NOTE

Thunderbolt™ 3 Mini Dock은 듀얼 모니터 디스플레이 지원이 가능한 제품입니다. 실제 모니터 해상도는 GPU, OS, Driver 또는 Firmware에 따라 제한이 될 수 있으니 아래의 테이블을 참고해주시기 바랍니다.

몇몇의 Windows Thunderbolt™ 3 시스템은 듀얼 모니터 디스플레이를 지원하지 않으니 이 점은 시스템 제조사에 문의하시기 바랍니다.

## 듀얼 모니터 디스플레이 지원 해상도

해상도	비디오 디스플레이 주사율	듀얼 모니터 가능 여부
2K (2560 x 1600)	60 Hz	Yes
Full HD (1920 x 1080p)	60 Hz	Yes
4K	60 Hz	Yes
2K (2560 x 1600)	30 Hz	Yes
Full HD (1920 x 1080p)	30 Hz	Yes

## Ethernet

Thunderbolt™ 3 Mini Dock에는 Gigabit Ethernet 네트워크에 연결할 수 있는 Gigabit Ethernet 포트가 있습니다. 컴퓨터 기본 설정에 따라 Thunderbolt™ 3 Mini Dock에 연결된 네트워크로 인터넷이 연결됩니다. 이 설정은 “시스템 환경설정”에서 “네트워크”를 클릭하시면 변경이 가능합니다. 또한, 컴퓨터가 멀리있어도 네트워크 연결로 깨울 수 있는 wake-on-LAN 지원이 가능한 이더넷 포트입니다.

## USB

Thunderbolt™ 3 Mini Dock의 USB 포트는 다음과 같은 레벨의 성능을 지원합니다.

	Thunderbolt™ 3 Mini Dock Dual HDMI
USB 포트 개수	<b>2</b>
USB	USB-A 3.0 (5Gb/s), 5V/0.9A, UASP 지원 USB-A 2.0 (480Mb/s), 5V/0.5A.

## 자주 묻는 질문

### 1. Mini Dock으로 Apple USB SuperDrive 지원이 가능한가요?

a. 아니요.

### 2. Mini Dock 모선 전원으로 외장 하드까지 전력 공급이 가능한가요?

a. 모선 전원으로 지원이 가능한 외장 하드이면 Mini Dock으로 전력 공급이 가능합니다. USB-A 3.0 포트로는 최대 4.5W (5V/0.9A)의 전력 공급이 가능합니다.

USB-A 2.0 포트로는 최대 2.5W (5V/0.5A)의 전력 공급이 가능합니다.

Mini Dock에 연결된 기기나 외장 하드가 Mini Dock의 지원 가능한 전력치를 초과하면 제품이 제대로 작동되지 않습니다.

### 3. USB-C 노트북 컴퓨터나 2018년 iPad Pro와 같이 Thunderbolt 3 인터페이스가 탑재되어 있지 않은 기기에도 연결이 가능한가요?

a. 아니요. Thunderbolt 3 인터페이스가 탑재되어야만 Mini Dock과 호환이 가능합니다.



## Caldigit Thunderbolt™ 3 Mini Dock 제품 사양

### 제품 규격 및 무게

- 높이: 0.74 inches (18.8 mm)
- 너비: 4.88 inches (124 mm)
- 폭: 2.55 inches (65 mm)
- 케이블 길이: 7.87 inches (200 mm)
- 무게: 5.1 oz (145g)

### 인터페이스

- 1 x Thunderbolt™ 3
- 2 x HDMI 2.0. HDCP 2.2 지원
- 1 x USB-A 3.0 (5Gbps). UASP 지원
- 1 x USB-A 2.0 (480Mb/s)
- 1 x Gigabit Ethernet



### 전력

모선 전원

### 시스템 운영 체제

Thunderbolt™ 3 컴퓨터  
macOS 10.12 Sierra 또는 이후 버전  
Windows 10 또는 이후 버전

### 사용 환경

사용시 온도: 32°F - 158°F (0°C - 70°C).  
보관시 온도: -40°F - 257°F (-40°C - 125°C)

### 3. 기술 지원 및 제품 품질 보증서

#### 기술 지원

제품 사용 중 문의 사항이 있으시면 CalDigit 기술 지원부에 문의하시기 바랍니다.

- Email: [support@caldigit.com](mailto:support@caldigit.com)
- 전화: (714) 572-6668
- 웹사이트: <https://www.CalDigit.com/Support>

기술 지원부에 문의 시, 다음의 정보를 제공해주세요:

1. 제품 serial number (시리얼 넘버)
2. 운영체제 및 버전
3. 컴퓨터 제조사 및 모델명
4. Thunderbolt™ 3 Mini Dock에 연결된 장치 목록

#### 품질 보증서

- Thunderbolt™ 3 Mini Dock의 보증 기간은 2년입니다.
- CalDigit 보증서의 자세한 사항은 웹사이트를 통해 확인하시기 바랍니다:  
<https://www.CalDigit.com/Warranty>

더 많은 CalDigit 제품에 대한 추가 정보는 [www.caldigit.com](http://www.caldigit.com) 웹사이트에서 찾으실 수 있습니다.

제품 사양 및 내용을 구성은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Thunderbolt™과 Thunderbolt™ 로고는 미국과 그 외의 나라에서 등록된 Intel Corporation의 상표입니다. HDMI, HDMI 로고, High-Definition Multimedia Interface는 HDMI Licensing LLC의 등록된 상표입니다. 설명서에 언급된 그 외의 모든 상표들은 각 해당 회사의 상표입니다.